

# ODP-2-22220-1KF4A-MN

## Datenblatt des Optidrive P2

### 2,2 kW, 10,5 A, 200-240 V, 1-3PH

IP66 Outdoor Frequenzumrichter ohne Schaltelemente mit EMV-Filter und TFT-Display



#### Eingangsnennwerte

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung                   | 200-240 V |
| Eingangsphasen                        | 1         |
| Dauerstrom                            | 19,5 A    |
| Versorgungssicherung oder MCB (Typ B) | 25 A      |

#### Ausgangsnennwerte

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Motor-Ausgangsleistung | 2,2 kW (3 HP)      |
| Ausgangsspannung       | 0 – Supply Voltage |
| Ausgangsstrom          | 10,5 A             |

#### Kabelinformationen

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Maximale Versorgungskabelgröße | 8 mm <sup>2</sup> (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabelgröße       | 8 mm <sup>2</sup> (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabellänge       | 100 m (328 ft)                 |

#### Werkseitig vorgesehene Optionen

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| EMV-Filter                    | Interner EMV-Filter           |
| Bremstransistor               | Interne                       |
| Gehäuse                       | IP66 nicht geschaltet Outdoor |
| Display                       | TFT-Display                   |
| Beschichtung der Leiterplatte | Norm                          |

#### Abmessungen

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Größe         | 2                 |
| Höhe          | 257 mm (10,12 in) |
| Breite        | 188 mm (7,4 in)   |
| Tiefe         | 172 mm (6,77 in)  |
| Gewicht       | 3,5 kg (7,72 lbs) |
| Befestigungen | 4 x M4            |

#### Abmessungen verpackt

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Höhe    | 215 mm (8,46 in)  |
| Breite  | 235 mm (9,25 in)  |
| Tiefe   | 375 mm (14,76 in) |
| Gewicht | 4,2 kg (9,26 lbs) |



# SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertek**  
Drives.com