

# ODP-2-36110-3K04B-MN

## Datenblatt des Optidrive P2

### 11 kW, 17 A, 500-600 V, 3PH

IP66 Outdoor Frequenzumrichter mit Schaltelementen und TFT-Display



#### Eingangsnennwerte

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung                   | 500-600 V |
| Eingangsphasen                        | 3         |
| Dauerstrom                            | 20,6 A    |
| Versorgungssicherung oder MCB (Typ B) | 25 A      |

#### Ausgangsnennwerte

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Motor-Ausgangsleistung | 11 kW (15 HP)      |
| Ausgangsspannung       | 0 – Supply Voltage |
| Ausgangsstrom          | 17 A               |

#### Kabelinformationen

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Maximale Versorgungskabelgröße | 8 mm <sup>2</sup> (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabelgröße       | 8 mm <sup>2</sup> (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabellänge       | 100 m (328 ft)                 |

#### Werksseitig vorgesehene Optionen

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| EMV-Filter                    | Kein interner EMV-Filter |
| Bremstransistor               | Interne                  |
| Gehäuse                       | IP66 geschaltet Outdoor  |
| Display                       | TFT-Display              |
| Beschichtung der Leiterplatte | Norm                     |

#### Abmessungen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Größe         | 3                  |
| Höhe          | 310 mm (12,2 in)   |
| Breite        | 211 mm (8,31 in)   |
| Tiefe         | 235 mm (9,25 in)   |
| Gewicht       | 6,6 kg (14,55 lbs) |
| Befestigungen | 4 x M4             |

#### Abmessungen verpackt

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Höhe    | 305 mm (12,01 in)  |
| Breite  | 270 mm (10,63 in)  |
| Tiefe   | 440 mm (17,32 in)  |
| Gewicht | 7,6 kg (16,76 lbs) |



# SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertek**  
Drives.com