

# ODP-2-44185-3KF4A-MN

## Datenblatt des Optidrive P2

### 18,5 kW, 39 A, 380-480 V, 3PH

IP66 Outdoor Frequenzumrichter ohne Schaltelemente mit EMV-Filter und TFT-Display



#### Eingangsnennwerte

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung                   | 380-480 V |
| Eingangsphasen                        | 3         |
| Dauerstrom                            | 47 A      |
| Versorgungssicherung oder MCB (Typ B) | 63 A      |

#### Ausgangsnennwerte

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Motor-Ausgangsleistung | 18,5 kW (25 HP)    |
| Ausgangsspannung       | 0 – Supply Voltage |
| Ausgangsstrom          | 39 A               |

#### Kabelinformationen

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Maximale Versorgungskabelgröße | 16 mm <sup>2</sup> (0,02 sq in) |
| Maximale Motorkabelgröße       | 16 mm <sup>2</sup> (0,02 sq in) |
| Maximale Motorkabellänge       | 100 m (328 ft)                  |

#### Werksseitig vorgesehene Optionen

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| EMV-Filter                    | Interner EMV-Filter           |
| Bremstransistor               | Interne                       |
| Gehäuse                       | IP66 nicht geschaltet Outdoor |
| Display                       | TFT-Display                   |
| Beschichtung der Leiterplatte | Norm                          |

#### Abmessungen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Größe         | 4                  |
| Höhe          | 360 mm (14,17 in)  |
| Breite        | 240 mm (9,45 in)   |
| Tiefe         | 261 mm (10,28 in)  |
| Gewicht       | 9,5 kg (20,94 lbs) |
| Befestigungen | 4 x M4             |

#### Abmessungen verpackt

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Höhe    | 325 mm (12,8 in)    |
| Breite  | 295 mm (11,61 in)   |
| Tiefe   | 425 mm (16,73 in)   |
| Gewicht | 11,5 kg (25,35 lbs) |



# SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertrek**  
Drives.com