

# ODV-3-220043-1F1A-MN

Datenblatt des Optidrive Eco

**0,75 kW (1 HP), 4,3 A, 200-240 V, 1-3PH**

IP66 Outdoor Frequenzumrichter ohne Schaltelemente  
mit EMV-Filter und TFT-Display



## Eingangsnennwerte

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung                   | 200-240 V |
| Eingangsphasen                        | 1         |
| Dauerstrom                            | 8,5 A     |
| Versorgungssicherung oder MCB (Typ B) | 10 A      |

## Ausgangsnennwerte

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Motor-Ausgangsleistung | 0,75 kW (1 HP)     |
| Ausgangsspannung       | 0 – Supply Voltage |
| Ausgangsstrom          | 4,3 A              |

## Kabelinformationen

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Maximale Versorgungskabelgröße | 8 mm <sup>2</sup> (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabelgröße       | 8 mm <sup>2</sup> (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabellänge       | 100 m (328 ft)                 |

## Werkseitig vorgesehene Optionen

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| EMV-Filter                    | Interner EMV-Filter           |
| Bremstransistor               | Kein Bremstransistor          |
| Gehäuse                       | IP66 nicht geschaltet Outdoor |
| Display                       | TFT-Display                   |
| Beschichtung der Leiterplatte | Norm                          |

## Abmessungen

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Größe         | 2                 |
| Höhe          | 257 mm (10,12 in) |
| Breite        | 188 mm (7,4 in)   |
| Tiefe         | 172 mm (6,77 in)  |
| Gewicht       | 3,5 kg (7,72 lbs) |
| Befestigungen | 4 x M4            |

## Abmessungen verpackt

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Höhe    | 215 mm (8,46 in)  |
| Breite  | 235 mm (9,25 in)  |
| Tiefe   | 375 mm (14,76 in) |
| Gewicht | 4,2 kg (9,26 lbs) |



**SHC24**

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder  
weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertek**  
Drives.com