

# ODV-3-220043-3F12-MN

Datenblatt des Optidrive Eco

**0,75 kW (1 HP), 4,3 A, 200-240 V, 3PH**  
IP20 Frequenzumrichter mit EMV-Filter und TFT-Display



## Eingangsnennwerte

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung                   | 200-240 V |
| Eingangsphasen                        | 3         |
| Dauerstrom                            | 3,8 A     |
| Versorgungssicherung oder MCB (Typ B) | 10 A      |

## Ausgangsnennwerte

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Motor-Ausgangsleistung | 0,75 kW (1 HP)     |
| Ausgangsspannung       | 0 – Supply Voltage |
| Ausgangsstrom          | 4,3 A              |

## Kabelinformationen

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Maximale Versorgungskabelgröße | 8 mm <sup>2</sup> (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabelgröße       | 8 mm <sup>2</sup> (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabellänge       | 100 m (328 ft)                 |

## Werksseitig vorgesehene Optionen

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| EMV-Filter                    | Interner EMV-Filter  |
| Bremstransistor               | Kein Bremstransistor |
| Gehäuse                       | IP20                 |
| Display                       | TFT-Display          |
| Beschichtung der Leiterplatte | Norm                 |

## Abmessungen

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Größe         | 2                 |
| Höhe          | 221 mm (8,7 in)   |
| Breite        | 110 mm (4,33 in)  |
| Tiefe         | 185 mm (7,28 in)  |
| Gewicht       | 1,8 kg (3,97 lbs) |
| Befestigungen | 4 x M4            |

## Abmessungen verpackt

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Höhe    | 265 mm (10,43 in) |
| Breite  | 145 mm (5,71 in)  |
| Tiefe   | 230 mm (9,06 in)  |
| Gewicht | 1,9 kg (4,19 lbs) |



**SHC24**

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder  
weitere Informationen anfordern:  
<https://www.shc-24.de>

**Inverttek**  
Drives.com