

# ODV-3-260031-301E-MN

## Datenblatt des Optidrive Eco

### 1,5 kW (2 HP), 3,1 A, 500-600 V, 3PH

IP66 Outdoor Frequenzumrichter mit Schaltelement und TFT-Display



#### Eingangsnennwerte

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung                   | 500-600 V |
| Eingangsphasen                        | 3         |
| Dauerstrom                            | 3,7 A     |
| Versorgungssicherung oder MCB (Typ B) | 10 A      |

#### Ausgangsnennwerte

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Motor-Ausgangsleistung | 1,5 kW (2 HP)      |
| Ausgangsspannung       | 0 – Supply Voltage |
| Ausgangsstrom          | 3,1 A              |

#### Kabelinformationen

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Maximale Versorgungskabelgröße | 8 mm <sup>2</sup> (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabelgröße       | 8 mm <sup>2</sup> (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabellänge       | 100 m (328 ft)                 |

#### Werkseitig vorgesehene Optionen

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| EMV-Filter                    | Kein interner EMV-Filter       |
| Bremstransistor               | Kein Brems transistor          |
| Gehäuse                       | IP66 mit Trennfunktion Outdoor |
| Display                       | TFT-Display                    |
| Beschichtung der Leiterplatte | Norm                           |

#### Abmessungen

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Größe         | 2                 |
| Höhe          | 257 mm (10,12 in) |
| Breite        | 188 mm (7,4 in)   |
| Tiefe         | 182 mm (7,17 in)  |
| Gewicht       | 3,5 kg (7,72 lbs) |
| Befestigungen | 4 x M4            |

#### Abmessungen verpackt

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Höhe    | 215 mm (8,46 in)  |
| Breite  | 235 mm (9,25 in)  |
| Tiefe   | 375 mm (14,76 in) |
| Gewicht | 4,2 kg (9,26 lbs) |



# SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertex**  
Drives.com